Оборудование фирмы

Husqvarna

Преобразователь частоты и напряжения CF67T

Частотный преобразователь Husqvarna CF67T с 4 розетками для подключения от 1 до 4 высокочастотных глубинных вибратора на стальном каркасе с транспортировочными колесами. Данная версия предназначена для таких вибраторов, как серия AX и VB. Но есть и специальная версия CF67T-CI4P с защитой от влаги и пыли для работы с площадочными (наружными) вибраторами серии ER.

Подбор правильного вибратора осуществляется по принципу суммарного потребляемого тока вибраторами, он не должен превышать вырабатываемый преобразователем выходной ток. К примеру: CF25 вырабатывает ток в 25 А, следовательно он может питать два вибратора AX48, каждому из которых требуется 10А.

Технические характеристики

Входное напряжение:	380В-3-50Гц
Выходной ток:	65 А
Количество выходов:	4
Входной ток:	10.5 А
Выходное напряжение:	42В-3-200Гц
Выходная мощность:	4.7 кВА
Защищенные выходы:	Нет
Тепловая защита статора и генератора:	Да
Масса:	70 кг
Индекс защиты:	IP55
Допуск первичного напряжения:	±10%
Температура окружающей среды:	-10°C +40°C
Тип рамы:	Колесный
Уровень шума:	85 дБ(А)

Таблица совместимости

Model	AX36	AX40	AX48	AX56	AX65	AX90	VB40	VB50	VB60
Ток, А	6,2	4,5	10	10,7	19	21	4	8	11
CF67T	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	3 шт	3 шт	4 шт	4 шт	4 шт

Особенности

Обмотки двигателей и генераторов имеют высокий класс изоляции, что обеспечивает возможность непрерывной работы при максимальных нагрузках. Встроенное в выключатель устройство тепловой защиты предотвращает повреждение частотных преобразователей при непрерывном использовании. Для удобства перемещения по стройплощадке преобразователь оснащен складной рукоятью и транспортировочными колесами. Суммарный ток, потребляемый подключаемыми вибраторами не должен превышать ток, вырабатываемый преобразователем.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация